

# WISI OL 15 0000

Vollband LNB



## Kurzbeschreibung

Vollband-LNB mit N-Ausgang zur Installation vor OL 14 0000.

## Auf einen Blick:

- Verwendung mit Elektrisch/Optischem Wandler OL 14 0000
- 4 SAT-Ebenen an einem Ausgang
- LNB-Speisung über OL 14 0000

### WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik  
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7  
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320  
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350  
E-Mail: [info@wisi.de](mailto:info@wisi.de)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

## Technische Daten

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Eingangsfrequenz          | 10,7...12,75 GHz |
| Ausgangsfrequenz          | 950...5450 MHz   |
| Rauschmaß                 | typ. 0,7 dB      |
| Rückflussdämpfung         | ≥ 9 dB           |
| Impedanz                  | 50 Ω             |
| Versorgungsspannung       | 5,2 V DC         |
| Betriebstemperaturbereich | -30...+60 °C     |

## Verpackungsdaten

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Verkaufseinheit                     | 1 St.           |
| Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | mm              |
| Verpackungsvolumen Verkaufseinheit  | dm <sup>3</sup> |
| Bruttogewicht Verkaufseinheit       | kg              |
| Versandeinheit                      | 1 St.           |
| Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit  | mm              |
| Verpackungsvolumen Versandeinheit   | dm <sup>3</sup> |
| Bruttogewicht Versandeinheit        | kg              |
| EAN                                 | 4010056743406   |
| Artikelnummer                       | 74340           |
| Zolltarifnummer                     | 85437090        |