

WISI DXP 1830

Netzteil 230 V AC, 18 V / 3A DC



Kurzbeschreibung

Das DXP 1830 Netzteil ist mit einem Weitbereich-Spannungseingang ausgestattet und liefert eine Ausgangsleistung von 18 V und maximal 3 A. Es kann als Spannungsversorgung für alle Modelle der FLEXSWITCH Produktfamilie eingesetzt werden. Das Netzteil kann mit dem beiliegenden Halter auch an die Wand montiert werden.

Auf einen Blick:

- Weitbereich Spannungseingang 90...264 V AC
- Ausgangsspannung 18 V
- Ausgangsstrom max. 3 A
- Geschützt gegen Überspannung und Überstrom
- Hoher Wirkungsgrad
- Kompatibel mit allen Modellen der DX FLEXSWITCH Produktfamilie
- Beiliegende Wandhalterung

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 15. Oktober 2024, 1:37 PM

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Eingangsspannung (AC)	90...264 V AC (47...63 Hz)
Ausgangsspannung	18 V DC
Max. Ausgangsstrom	3 A
Max. Ausgangsleistung	54 W
Anschluss	F-Buchse
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	>88 %
Schutzklasse	I
Schutzart EN 60529 (DIN 40050)	IP40
Abmessungen B x H x T	123 x 55 x 34 mm
Betriebstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-10...+80 °C

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	220 x 95 x 55 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	1,2 dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0,35 kg
EAN	4010056768690
Artikelnummer	76869
Zolltarifnummer	85044095